

Klešťové měřiče proudu

Serie	Model	AC	DC	Měřicí rozsah	Výstupní signál	Pracovní kmitočet (Hz)	Výřada servis dálkové- Data Logger	Multimetr	Analýzator frekvenčních	Měle proudy	Osciloskopy	Měřimetry	Zapisovače	Výstupní konektor (3)	Přepětová ochrana		
	K1 K2	●	●	1 mA ... 4,5 A 0,1 mA ... 450 mA	1 mV/mA 10 mV/mA	DC ... 500 DC ... 500	◆	◆	◆	◆	(2)	◆	◆	2xZ 2xZ	-		
	Minipince 1 Minipince 2 Minipince 3 Minipince 4 Minipince 5	●	●	1 mA ... 10 A 1 A ... 100 A 1 A ... 150 A 0,5 A ... 150 A 2 A ... 150 A 50 mA ... 120 A	1 mV/mA 1 mV/A 100 mV/A 2 mA/A 1 mA/A 1 mA/A	45 ... 500 50 ... 400 45 ... 400 45 ... 1 k 45 ... 10 k	◆	◆	◆	◆	(2)	◆	◆	2xŠB 2xZ 2xZ 2xZ 2xZ	- - - - -		
	MN 08 MN 09 MN 10 MN 11 MN 12 MN 13 MN 14 MN 15 MN 21 MN 23 MN 38 MN 39 MN 71 MN 73 MN 88 MN 89	●	●	0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,1 A ... 240 A 0,1 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A 0,1 A ... 24 A 10 mA ... 10 A 0,1 A ... 240 A 10 mA ... 2 A 0,5 A ... 240 A 0,5 A ... 240 A	1 mA/A 1 mA/A 1 mA/A 1 mA/A 10 mV/A 10 mV/A 1 mA/A 1 mA/A 1 mA/A 10 mV/A 10 mV/A 100 mV/A 10 mV/A 10 mV/A 1 V/A 100 mV/s/A 100 mV/s/A	40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k 40 Hz ... 10 k	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	2xZ 2xŠB 2xZ 2xŠB 2xZ 2xŠB 2xZ 2xZ 2xŠB 2xŠB 2xZ 2xZ 2xZ 2xZ 2xZ 2xZ	- - ANO - - - - - ANO - - - - - - - -
	E1N E3N E6N	●	●	50 mA ... 2 A 0,5 A ... 150 A 50 mA ... 10 A šš 1 A ... 100 A šš 5 mA ... 2 A 20 mA ... 80 A	1 mV/mA 1 mV/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/mA 10 mV/A	DC ... 2 k DC ... 8 k DC ... 100 k DC ... 100 k DC ... 2 k DC ... 2 k	◆	◆	◆	◆	(2)	◆	◆	2xŠB BNC 2xŠB	- - -		
	Y1N Y2N Y3N Y4N	●	●	4 A ... 600 A 1 A ... 600 A 1 A ... 600 A 2 A ... 600 A	1 mA/A 1 mA/A 10 mA/A 1 mV/A	48 ... 1 k	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	2xŠB 2xŠB 2xŠB 2xŠB	ANO ANO - -		
	PAC10 PAC11 PAC12	●	●	1 A ... 400 A st/600 A ss 0,2 A ... 400 A st 0,4 A ... 600 A ss 0,2 A ... 400 A st/600 A šš 0,4 A ... 600 A ss	1 mV/A 10 mV/A 1 mV/A 10 mV/A 1 mV/A	DC ... 5 k DC ... 10 k DC ... 10 k	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	2xŠB 2xŠB BNC	- - -		
	PAC20 PAC21 PAC22	●	●	0,5 A ... 1000 A st/1400 A ss 0,2 A ... 1000 A st 0,4 A ... 1400 A ss 0,2 A ... 1000 A st/1400 A šš 0,4 A ... 1400 A ss	1 mV/A 10 mV/A 1 mV/A 10 mV/A 1 mV/A	DC ... 15 k DC ... 10 k DC ... 10 k	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	2xŠB 2xŠB BNC	- - -		
	C100 C102 C103 C122 C148	●	●	0,1 A ... 1200 A 1 A ... 300 A 1 A ... 600 A 1 A ... 1200 A	1 mA/A 1 mA/A 1 mA/A 5 mA/A 20 mA/A 10 mA/A 5 mA/A	30 ... 10 k	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	2xZ 2xZ 2xŠB 2xZ 2xZ	- ANO ANO ANO ANO		
	D30N D31N D32N D33N D34N D35N D36N D37N	●	●	1 A ... 3000 A 1 A ... 500 A 1 A ... 1000 A 1 A ... 1500 A 1 A ... 1000 A 1 A ... 2000 A 1 A ... 3000 A 1 A ... 3000 A 1 A ... 500 A 1 A ... 1000 A 1 A ... 1500 A 1 A ... 1000 A 1 A ... 2000 A 1 A ... 3000 A 1 A ... 3000 A 10 mA ... 30 A 1 A ... 300 A 1 A ... 3000 A	0,333 mA/A 2 mA/A 1 mA/A 0,67 mA/A 1 mA/A 0,5 mA/A 0,333 mA/A 1,67 mA/A 10 mA/A 5 mA/A 3,33 mA/A 5 mA/A 2,5 mA/A 1,67 mA/A 1 mA/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A	30 ... 5 k 30 ... 1,5 k 30 ... 1 k 30 ... 5 k 30 ... 1,5 k 30 ... 1,5 k 30 ... 5 k	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	2xŠB 2xZ 2xZ 2xZ 2xZ 2xŠB 2xŠB 2xŠB	ANO ANO ANO - - - - ANO	

(1) Multimetry, data loggery a zapisovače mohou využít převodníku s adaptérem BNC/banánek. Multimetry musí být nastaveny na rozsah odpovídající napětovému vstupu.

(2) Osciloskopy mohou využít tyto převodníky s adaptérem BNC/banánek.

(3) Výstupní konektor: 2 zdířky ϕ 4 mm (2xZ); 2 šňůry (1,5 m) zakončené banánky (2xŠB); šňůra 2 m zakončena BNC (BNC).



PK465



PK460

PK460, PK460.1, PK465, PK465.1 - klešťové transformátory s volitelným převodovým poměrem, 2490,-; 3200,-; 3450,-; 4200,- Kč
 PK460, PK460.1- vodič pr.28mm, 30x20mm - rozsah 500A, 300A ; PK465, PK465.1- vodič pr.60mm, 70x30mm - rozsah 1000A, 2000A